

Generator de curent

SC-3500 Lite / SC-3500E Lite

Echipare standard:

Alternator Senci de calitate superioara
Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
Senzor de suprasarcina cu auto-oprire
Filtru de aer nou, mai mic cu un design deosebit ce reduce consumul de ulei si creste puterea generatorului
Silentios si prietenos cu mediul
Regulator de tensiune AVR
Portabil, compact, cadru rezistent
Pentru uz casnic dar si comercial
Panou de control rezistent la ploaie si praf



SC-3500E Lite
(baterie inclusa)




SC-3500 Lite

| Generator Senci | SC-3500 Lite | SC-3500E Lite |
|---------------------------|--------------|---------------|
| Voltaj | 230V | 230V |
| Freventa | 50 Hz | 50 Hz |
| Putere max. | 3.0 kW | 3.0 kW |
| Putere in regim continuu | 2.6 kW | 2.6 kW |
| Amperaj max. | 13.5 A | 13.5 A |
| Amperaj in regim continuu | 12.2 A | 12.2 A |
| Regulator de tensiune | AVR | AVR |
| Tip motor Senci | AP 168 | AP 168 |
| Putere motor Senci | 7cp/ 208cmc | 7cp/ 208cmc |
| Rotatii motor | 3000 rpm | 3000 rpm |
| Pornire motor | la sfoara | la cheie |
| Racire | Aer | Aer |
| Carburant | Benzina | Benzina |
| Capacitate rezervor | 15 l | 15 l |
| Autonomie (100% putere) | 9.5 ore | 9.5 ore |
| Autonomie (50% putere) | 13.5 ore | 13.5 ore |
| Zgomot la 7 metri | 95 dB | 95 dB |
| Dimensiuni (Lxlxh mm) | 625x480x500 | 625x480x500 |
| Greutate utilaj | 48 kg | 48 kg |



Cadru tratat pentru a preveni ruginirea



Alternator produs si patentat de Senci



Filtru de aer patentat

MAXJONEL SRL

CUI: RO21803460; J28/418/2007

Str. Fratii Buzesti, 76A, Bals, judet Olt, 235100

Comenzi: 0741 499 499 - 0757 101 819;

Piese schimb: 0785 850 961

comenzi@maxjonel.ro; www.maxjonel.ro