

Generator de curent

SC-3500 Lite / SC-3500E Lite

Echipare standard:

- Alternator Senci de calitate superioara
- Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
- Senzor de suprasarcina cu auto-oprire
- Filtru de aer nou, mai mic cu un design deosebit ce reduce consumul de ulei si creste puterea generatorului
- Silentios si prietenos cu mediul
- Regulator de tensiune AVR
- Portabil, compact, cadru rezistent
- Pentru uz casnic dar si comercial
- Panou de control rezistent la ploaie si praf



SC-3500E Lite
(baterie inclusa)




SC-3500 Lite

Generator Senci	SC-3500 Lite	SC-3500E Lite
Voltaj	230V	230V
Freventa	50 Hz	50 Hz
Putere max.	3.0 kW	3.0 kW
Putere in regim continuu	2.6 kW	2.6 kW
Amperaj max.	13.5 A	13.5 A
Amperaj in regim continuu	12.2 A	12.2 A
Regulator de tensiune	AVR	AVR
Tip motor Senci	AP 168	AP 168
Putere motor Senci	7cp/ 208cmc	7cp/ 208cmc
Rotatii motor	3000 rpm	3000 rpm
Pornire motor	la sfoara	la cheie
Racire	Aer	Aer
Carburant	Benzina	Benzina
Capacitate rezervor	15 l	15 l
Autonomie (100% putere)	9.5 ore	9.5 ore
Autonomie (50% putere)	13.5 ore	13.5 ore
Zgomot la 7 metri	95 dB	95 dB
Dimensiuni (Lxlxh mm)	625x480x500	625x480x500
Greutate utilaj	48 kg	48 kg



Cadru tratat pentru a preveni ruginirea



Alternator produs si patentat de Senci



Filtru de aer patentat

MAXJONEL SRL
CUI: RO21803460; J28/418/2007
Str. Fratii Buzesti, 76A, Bals, judet Olt, 235100
Comenzi: 0741 499 499 - 0757 101 819;
Piese schimb: 0785 850 961
comenzi@maxjonel.ro; www.maxjonel.ro