

## SC7500Q



**ATS si AVR  
inclus**



1 x priza 16 Ah  
1 x priza 32 Ah

Generator Senci	SC7500Q
Freventa	50 Hz
Putere max. 230V	<b>6.0 kVA</b>
Putere in regim continuu	<b>5.0 kVA</b>
Amperaj	8.3 A
Regulator de tensiune	AVR
Tip motor	Senci 188FE
Putere motor Senci	13 cp
Turatie motor	3000 rpm
Factor de putere	1.0
Demaraj electric	Echipe standard
Racire	Aer
Carburant	Motorina
Capacitate rezervor	18.0 l
Consum	≤ 2.3 l/h
Autonomie (100% putere)	≤ 7.5 ore
Nivel zgomot (100% putere)	70-74 DbA
Greutate utilaj	170 kg
Dimensiuni LxIxh (mm)	960x560x770

### Echipe standard:

Contor ore, voltmetru si frecventa  
Alternator Senci de calitate superioara  
Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului  
Senzor de suprasarcina cu auto-oprire  
Silentios si prietenos cu mediul  
Regulator de tensiune AVR  
Compact, cadru rezistent  
Performanta chiar si dupa 13 ore de functionare continua  
la o sarcina de 50% pentru uz casnic dar si comercial  
Panou de control rezistent la ploaie si praf  
Intrerupator circuit ce opreste alimentarea atunci cand  
sistemul este suprasolicitat  
Echiptat cu roti pentru o mai buna deplasare  
Rezervor combustibil de 18.0 litri

**MAXJONEL SRL**

CUI: RO21803460; J28/418/2007

Str. Fratii Buzesti, 76A, Bals, judet Olt, 235100

Comenzi: 0741 499 499 - 0757 101 819;

Piese schimb: 0785 850 961

comenzi@maxjonel.ro; [www.maxjonel.ro](http://www.maxjonel.ro)