


# Generator de curent

## SC-2500, SC-3500, SC-4000, SC-5000, SC-6000



Filtru de aer patentat



Alternator produs si patentat de Senci



Cadru tratat pentru a preveni ruginirea



Esapament unic ce reduce zgomotul



Contor ore, echipare standard pentru voltmetru si frecventa SC-5000 si SC-6000



Kit roti si manere in

### Echipare standard:

- Alternator Senci de calitate superioara
- Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
- Senzor de suprasarcina cu auto-oprire
- Filtru de aer nou, mai mic cu un design deosebit ce reduce consumul de ulei si creste puterea generatorului
- Silentios si prietenos cu mediul
- Regulator de tensiune AVR
- Portabil, compact, cadru rezistent
- Performanta chiar si dupa 12 ore de functionare continua
- Pentru uz casnic dar si comercial
- Panou de control rezistent la ploaie si praf

Generator Senci	SC-2500	SC-3500	SC-4000	SC-5000	SC-6000
Voltaj	230V				
Freventa	50 Hz				
Putere max.	2.2 kW	3.1 kW	3.8 kW	4.5 kW	5.5 kW
Putere in regim continuu	2.0 kW	2.8 kW	3.3 kW	4.2 kW	5.0 kW
Amperaj max.	9.6 A	13 A	16.5 A	20.1 A	23.9 A
Amperaj regim continuu	8.7 A	11.3 A	14.3 A	18.3 A	21.7 A
Regulator de tensiune	AVR				
Tip motor Senci	SC168F	SC170F	SC170FB	SC172F	SC188F
Putere motor Senci	5.5cp/ 163cmc	7cp/ 208cmc	7.5cp/ 223cmc	11cp/ 337cmc	13cp/ 389cmc
Rotatii motor	3000 rpm				
Demaraj electric	-	-	-	Optional	Optional
Racire	Aer				
Carburant	Benzina				
Capacitate rezervor	15 l	15 l	15 l	25 l	25 l
Autonomie (100% putere)	9.5 ore	9.5 ore	9.5 ore	8.5 ore	8.5 ore
Autonomie (50% putere)	12.5 ore	13.5 ore	13.5 ore	13.5 ore	13.5 ore
Nivel zgomot	95 dB	95 dB	95 dB	96 dB	96 dB
Greutate utilaj	42 kg	48 kg	50 kg	78 kg	81 kg
Dimensiuni L/I/h (mm)	625/ 480/ 500	625/ 480/ 500	625/ 480/ 500	720/ 550/ 575	720/ 550/ 575

**MAXJONEL SRL**

CUI: RO21803460; J28/418/2007

Str. Fratii Buzesti, 76A, Bals, judet Olt, 235100

Comenzi: 0741 499 499 - 0757 101 819;

Piese schimb: 0785 850 961

comenzi@maxjonel.ro; [www.maxjonel.ro](http://www.maxjonel.ro)