

SC-10000



Panou ATS

Echipare standard:

- Alternator Senci de calitate superioara
- Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
- Senzor de suprasarcina cu auto-oprire
- Filtru de aer nou, mai mic cu un design deosebit ce reduce consumul de ulei si creste puterea generatorului
- Silentios si prietenos cu mediul
- Regulator de tensiune AVR
- Portabil, compact, cadru rezistent
- Performanta chiar si dupa 12 ore de functionare continua pentru uz casnic dar si comercial
- Panou de control rezistent la ploaie si praf

Generator Senci	SC-10000E	SC-10000TE	SC-10000E-ATS
Putere max. 400V	-	8.5 kW	-
Putere max. 230V	8.5 kW	2.8 kW	8.5 kW
Putere in regim continuu	7.36 kW	7.36 kW	7.36 kW
Amperaj max.	34.8 A	11.5 A	34.8 A
Amperaj in regim continuu	32.6 A	10.9 A	32.6 A
Freventa	50 Hz		
Regulator de tensiune	AVR		
Tip motor Senci	SC192FB		
Putere motor Senci	16cp / 460cmc		
Rotatii motor	3000 rpm		
Demaraj electric	Echipare standard (baterie inclusa)		
Racire	Aer		
Carburant	Benzina		
Capacitate rezervor	25 l		
Autonomie (100% putere)	8 ore		
Autonomie (50% putere)	12.5 ore		
Nivel zgomot	96 dB		
Greutate utilaj	94 kg		
Dimensiuni L/I/h (mm)	730/ 556/ 610		

Panouri de control
SC-10000E



SC-10000TE



SC-10000E-ATS



MAXJONEL SRL
CUI: RO21803460; J28/418/2007
Str. Fratii Buzesti, 76A, Bals, judet Olt, 235100
Comenzi: 0741 499 499 - 0757 101 819;
Piese schimb: 0785 850 961
comenzi@maxjonel.ro; www.maxjonel.ro